

## Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF 31251-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.084 KGM

PESO BRUTO

0.084 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.84 KGM

PESO BRUTO

0.84 KGM

EAN EMBALAJE

8421053006733