

## Conmutador 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF 27202-62



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-037 en caso de sustitución de indicador luminoso.

#### ACABADO

Marfil

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2056

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

1229865 MMQ

### PESO NETO

0.036 KGM

### PESO BRUTO

0.036 KGM

### EMBALAJE

10

### ALTO EMBALAJE

53 MMT

### ANCHO EMBALAJE

105 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1229865 MMQ

### PESO NETO

0.36 KGM

### PESO BRUTO

0.355 KGM

### EAN EMBALAJE

8421053035955