

## Mecanismo salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujección marfil Simon 31

REF 31801-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### OBSERVACIONES

Para sección de cable hasta 2,5 mm

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo salida de cables

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

2

### NÚMERO DE CABLES

4

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

380 V~

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60998-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.08 KGM

PESO BRUTO

0.08 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

252 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3409560 MMQ

PESO NETO

0.8 KGM

PESO BRUTO

0.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053007501