



**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A 250V~ con toma tierra y emb. a tornillo blanco Simon 27 Play**

Ref.: **27439-35**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado	Blanco
Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 27
Compatibilidad	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua
Contenido del embalaje	Base de enchufe con tapa
Observaciones	Apta para reposición o exportación.
Serie	Simon 27 Play
Versión	Individual
Intensidad	15A
Voltaje	125-250 V~
Formato	Mixta
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Tornillo
Tipo de accionamiento	Inserción

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	10 mm
Grado IP	20
RAL	No tiene
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable
Número de módulos	2 módulos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	México y Latinoamérica

## Normativa

Normativa	IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1
-----------	---------------------------

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco.No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899